

X-Road Destinator N100

- Klar til brug – ingen installation
- Berøringsfølsom 2,8" skærm
- Brugervenlige og intuitive menuer
- Navigation på tværs af landegrænser
- SIRFstarIII højfølsom integreret GPS modtager
- Planlæg rute med flere stop undervejs
- Mister ingen data ved strømtab
- Dansk Menu – Dansk Tale – Dansk Support
- Vest og Øst Europa preinstalleret på 2 GB SD
- Mulighed for optimering af rute
- Mulighed for at indtaste vejnavn før by



Specifikationer

CPU	Samsung 300MHz	
Video	Skærm	2.8" LCD (berøringsfølsom)
	Opløsning	320 x 240, 65K farver, QVGA, Landscape
Hukommelse	ROM	64 MB RAM
GPS	Build-in GPS, SiRFstarIII	
Antenne	Indbygget med udtag til ekstern antenne.	
Input / Output	Touch Panel	Berøringsfølsom skærm
	Input	Onscreen keyboard
	Højtaler	Indbygget højtaler
	SD / MMC	SD / MMC kortlæser, op til 2 GB
	USB	USB 1.1
Knapper	Power On / Off	
	Reset	
Batteri	Genopladelig Li-ion 1150 mAh	
AC to DC adapter	Input	100 ~ 240 V
	Output	5V, 1.5A
Carcharger	Input	10 ~ 16V, 1.3A Max
	Output	5V, 1A
Certificering	CE	
Dimensioner	89 mm b – 62 mm h – 16 mm d	
Vægt	~ 110 g	
Operativ system	Microsoft Windows CE .NET 4.2 Core	
Navigatons software	X-Road Destinator	
Kortmateriale	TeleAtlas 2007	
Indhold i pakken:	<p>Landeoversigt:</p> <p>Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Frankrig, Grækenland, Italien, England, Irland, Belgien, Holland, Luxembourg, Spanien, Portugal, Schweiz, Østrig, Ungarn, Kroatien, Slovenien, Letland, Litauen, Bulgarien, Rumænien, Tjekkiet, Slovakiet, Polen, Major Roads.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - N100 - Mini USB synkroniseringskabel - AC/DC adapter 100 ~240 V - Autolader 12/24 V - Autoholder - Styluspen - 3 stk. X-Road Destinator CDer - Licens - Quick guide - 2 GB SD hukommelseskort 	

Vicsat A/S - Industrivej 10B - 8680 Ry

www.vicsat.dk - Tlf: 7020 8288 - Fax: 8689 8284 - Email: salg@vicsat.dk



GPS - NAVIGATION - PDA - SMARTPHONE